

**RZ1A1A12S-1**

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Anahtarlama Kapasitesi |                 | 6000/saat       |
| Bağlantı Tipi          |                 | 8 Pin'li        |
| Çalışma Akımı          |                 | 0.04A           |
| Çalışma Frekansı       |                 | 50 Hz           |
| Çalışma Gerilimi       |                 | 12VAC/DC        |
| Ürün                   |                 | Elektronik Röle |
| Kontrol                |                 | Analog          |
| Tip                    |                 | Zaman           |
| Kontakt                |                 | 1CO             |
| Kontakt Akımı          | <b>Ie</b>       | 5A (rezistif)   |
| Güç Tüketimi           |                 | 0.6W            |
| Mekanik Ömür           | <b>Min Adet</b> | 10000000        |
| Elektriksel Ömür       | <b>Min Adet</b> | 100000          |
| Çalışma Sıcaklığı      |                 | -5°C / +55°C    |
| Koruma Sınıfı          |                 | IP30            |
| Kontakt Malzemesi      |                 | AgNi            |
| Zaman Aralığı          |                 | 0,1sn-12sn      |
| Maksimum Kontakt Gücü  |                 | 150 W, 1,250 VA |
| Kontakt Sayısı         |                 | 1 enversör      |
| Tekrarlama Doğruluğu   |                 | ±%3             |
| Max. Reset Süresi      |                 | ≤100ms          |
| Voltaaj Aralığı        |                 | (0,85-1.1)*Ue   |
| Durum Göstergesi       |                 | Led             |
| Seri                   |                 | RZ1 Serisi      |





2-7 : Besleme (220 V AC) / Supply (220 V AC)  
 3-7 : Besleme (24 V AC/DC) / Supply (24 V AC/DC)  
 Besleme (12 V AC/DC) / Supply (12V AC/DC)

8-5-6 : Zamana bağlı çıkış kontakları / Timed relay output contacts

