

**RZ1A2C06S-5**

|                        |          |                 |
|------------------------|----------|-----------------|
| Anahtarlama Kapasitesi |          | 6000/saat       |
| Bağlantı Tipi          |          | 8 Pin'li        |
| Çalışma Akımı          |          | 0.065A          |
| Çalışma Frekansı       |          | 50 Hz           |
| Çalışma Gerilimi       |          | 230VAC          |
| Ürün                   |          | Elektronik Röle |
| Kontrol                |          | Analog          |
| Tip                    |          | Zaman           |
| Kontak                 |          | 1CO+1NO         |
| Kontak Akımı           | le       | 5A (rezistif)   |
| Güç Tüketimi           |          | <13VA           |
| Mekanik Ömür           | Min Adet | 10000000        |
| Elektriksel Ömür       | Min Adet | 100000          |
| Çalışma Sıcaklığı      |          | -5°C / +55°C    |
| Koruma Sınıfı          |          | IP30            |
| Kontak Malzemesi       |          | AgNi            |
| Zaman Aralığı          |          | 0,1sn- 6sn      |
| Maksimum Kontak Gücü   |          | 150 W, 1,250 VA |
| Kontak Sayısı          |          | 1NO,1 enversör  |
| Tekrarlama Doğruluğu   |          | ±%3             |
| Max. Reset Süresi      |          | ≤100ms          |
| Voltaaj Aralığı        |          | (0,85-1.1)*Ue   |
| Durum Göstergesi       |          | Led             |
| Seri                   |          | RZ1 Serisi      |