

PSA063MS134S

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Ürün | | Pako Şalter |
| Etiket/Konum | | (1-0-2) |
| Şalter Tipi | | Enversör |
| Kutup Sayısı | | 1 Faz |
| Çerçeve Ölçüsü | | 64*64 |
| Kontak Akımı | Ie | 63A |
| Kullanım Kategorisi | | AC21A |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 100000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 50000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek.120 Elk.120 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 690V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 4 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | | 1.890V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | | 1.890V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ MIN. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -25 / +80 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 3 |
| Koruma Sınıfı | | IP54 |
| Kontak Malzemesi | | AgNi |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 6 mm ² |
| Dönme Açısı | | 60° |
| Kısa devre kesme kapasitesi | Ics | 6 kA |
| Seri | | PSA Serisi |
| Standartlar / Belgeler | | TS EN 60947-3 |